# 4. Electrical Parts List

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| **601** | **AC92-01497A** | **ASSY PCB-MAIN;SV-DVD640/XEV,SLIM COMBO** | |
| **POWER DRIVE PARTS** | | | |
| C1P102 | 2401-003336 | C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2 | |
| C1P103 | 2401-002026 | C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5 | |
| C1P104 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C1P105 | 2401-003336 | C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2 | |
| C1P106 | 2401-002026 | C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5 | |
| C1P107 | 2401-003336 | C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2 | |
| C1P109 | 2401-002026 | C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5 | |
| C1P10A | 2401-002299 | C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5 | |
| C1P110 | 2401-002026 | C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5 | |
| C1P111 | 2401-002026 | C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5 | |
| C1P113 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C1P114 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C1P115 | 2401-002026 | C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5 | |
| C1P116 | 2401-003336 | C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2 | |
| C1P122 | 2401-003336 | C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2 | |
| CN01 | 3708-001447 | CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;36P,1.25MM,STRAIGH | |
| CN102 | 3711-000392 | CONNECTOR-HEADER;3WALL,10P,1R,2.5mm,STRA | |
| D1P104 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D1P105 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D1P106 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D1P107 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D1P108 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D1P130 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| FZ01 | 3601-001240 | FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m | |
| FZ02 | 3601-001240 | FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m | |
| FZ03 | 3601-001240 | FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m | |
| FZ04 | 3601-001240 | FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m | |
| Q1P101 | 0501-000616 | TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L | |
| Q1P102 | 0504-000142 | TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T | |
| Q1P103 | 0501-000398 | TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T | |
| Q1P104 | 0501-000616 | TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L | |
| Q1P105 | 0501-000616 | TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L | |
| Q1P106 | 0501-000616 | TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L | |
| Q1P107 | 0501-000616 | TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L | |
| Q1P108 | 0504-000142 | TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T | |
| Q1P109 | 0501-000398 | TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T | |
| Q1P110 | 0501-000616 | TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L | |
| Q1P111 | 0501-000616 | TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L | |
| R1P103 | 2007-000402 | R-CHIP;150ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R1P104 | 2001-000449 | R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R1P105 | 2001-000969 | R-CARBON;75OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1P109 | 2001-000362 | R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1P110 | 2001-000449 | R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R1P111 | 2001-000062 | R-CARBON;470OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM | |
| R1P112 | 2001-000302 | R-CARBON;100HM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1P120 | 2001-000855 | R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM | |
| R1P122 | 2001-000660 | R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| ZD1P02 | 0403-001211 | DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.8-12.3V,500MW,DO- | |
| ZD1P03 | 0403-000720 | DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO | |
| ZD1P04 | 0403-000717 | DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,4.94-5.2V,500MW,DO- | |
| ZD1P05 | 0403-001211 | DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.8-12.3V,500MW,DO- | |
| ZD1P06 | 0403-000717 | DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,4.94-5.2V,500MW,DO- | |
| ZD1P1A | 0403-001211 | DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.8-12.3V,500MW,DO- | |
| **SYSTEM CONTROL/SERVO PARTS** | | | |
| C601 | 2203-002398 | C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C602 | 2401-002095 | C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5,5 | |
| C605 | 2202-000797 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP, | |
| C606 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C607 | 2401-000118 | C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5 | |
| C607A | 2401-003107 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5 | |
| C608 | 2401-002259 | C-AL;0.1F,+80-20%,5.5V,-,TP,12.5x11 | |
| C610 | 2202-002037 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V | |
| C618 | 2401-000360 | C-AL;100uF,20%,50V,GP,TP,8x11.5,5 | |
| C618A | 2401-003221 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5 | |
| C619 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C620 | 2401-001543 | C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5mm,2.5 | |
| C621 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C623 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C624 | 2203-000626 | C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C625 | 2203-000626 | C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C626 | 2203-000626 | C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C627 | 2203-000626 | C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C628 | 2203-001613 | C-CER,CHIP;0.024nF,0.25pF,50V,NP0,TP,201 | |
| C633 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C635 | 2202-000183 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP | |
| C636 | 2202-000183 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP | |
| C637 | 2202-000263 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;470pF,10%,50V,Y5P,TP | |
| C638 | 2401-002196 | C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,- | |
| C639 | 2203-000236 | C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C640 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C641 | 2401-003221 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5 | |
| C642 | 2401-002095 | C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5,5 | |
| C645 | 2203-000357 | C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C646 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C659A | 2203-001140 | C-CER,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C661 | 2202-002055 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V | |
| C688 | 2401-003107 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5 | |
| C691 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C695 | 2203-000357 | C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C696 | 2203-000236 | C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| CN604 | AC37-00027A | CONNECTOR-HEADER;20045WS,X-11,T8.5,W17.4 | |
| D603 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D620 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| D688 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D692 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| IC601 | AC09-00274A | IC MICOM;UPD78F4928GF-3BA,FRESH ROM,100 | |
| IC604 | AC14-12006C | IC;KA7533,DIP,- | |
| IC605 | 1103-001150 | IC-EEPROM;524C80D81,8KBit,DIP,8P,300MIL, | |
| IC608 | 1203-000515 | IC-VOL. DETECTOR;7042,TO-92,3P,177MIL,PL | |
| J605 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| L603 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| L605 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| LD601 | 0601-001817 | LED-IR;SIDE-VIEW,2.5mm,75mW,6V,940,TR | |
| PT601 | 0604-001275 | PHOTO-INTERRUPTER;-,-,-,SNAP,TR | |
| PT602 | 0604-001275 | PHOTO-INTERRUPTER;-,-,-,SNAP,TR | |
| Q601 | 0504-000129 | TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT | |
| R608 | 2001-000864 | R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R609 | 2001-000864 | R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R610 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R611 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R613 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R614 | 2001-000429 | R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R615 | 2001-000429 | R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R617 | 2001-000864 | R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R620 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R622 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R630 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R631 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| R632 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R633 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R634 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R635 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R636 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R640 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R641 | 2001-000780 | R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R642 | 2001-000780 | R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R644 | 2001-000429 | R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R647 | 2001-000429 | R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R651 | 2001-000010 | R-CARBON;68KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R652 | 2001-000568 | R-CARBON;27OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R657 | 2007-000100 | R-CHIP;68Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R660 | 2001-000786 | R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R661 | 2001-000660 | R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R666 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R667 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R668 | 2001-000780 | R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R669 | 2001-000780 | R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R670 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R671 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R672 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R673 | 2001-000429 | R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R674 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R675 | 2001-000032 | R-CARBON;180OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM | |
| R676 | 2001-000633 | R-CARBON;30KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R678 | 2007-000094 | R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R679 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R682 | 2007-000094 | R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R685 | 2001-000812 | R-CARBON;5.6KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R688 | 2007-000655 | R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R691 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R693 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R694 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R698 | 2001-000290 | R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| S602 | 0603-001134 | PHOTO TR;-,30V,4V,50mA,75mW,TRAY | |
| SW601 | AC34-00005A | SWITCH MODE;-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, | |
| SW602 | AC34-00006A | SWITCH-REC;-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- | |
| XT601 | 2801-003318 | CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAP,12.5 | |
| XT602 | 2801-003139 | CRYSTAL-UNIT;8MHz,50ppm,28-AAA,22pF,80oh | |
| **AUDIO/VIDEO PARTS** | | | |
| C315 | 2203-000975 | C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,- | |
| C316 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| C317 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C318 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C319 | 2203-000843 | C-CER,CHIP;39nF,10%,25V,X7R,TP,1608,- | |
| C320 | 2203-000975 | C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,- | |
| C321 | 2203-002398 | C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C322 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C324 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C325 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C326 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C327 | 2203-001211 | C-CER,CHIP;8.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| C328 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C329 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C330 | 2203-000975 | C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,- | |
| C331 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C332 | 2202-002055 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V | |
| C333 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C334 | 2203-000975 | C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,- | |
| C334A | 2203-000236 | C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C335 | 2203-001652 | C-CER,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,1608 | |
| C336 | 2203-000975 | C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,- | |
| C337 | 2203-001652 | C-CER,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,1608 | |
| C338 | 2202-000807 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| C339 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C340 | 2401-001226 | C-AL;4.7uF,20%,16V,BP,TP,4x7,5mm | |
| C341 | 2401-003107 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5 | |
| C343 | 2203-005065 | C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP,160 | |
| C344 | 2202-000145 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.12NF,10%,50V,Y5P,T | |
| C345 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| C347 | 2203-005065 | C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP,160 | |
| C348 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C349 | 2203-005065 | C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP,160 | |
| C350 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C351 | 2401-003107 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5 | |
| C352 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C353 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C354 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C355 | 2203-000975 | C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,- | |
| C355A | 2203-000236 | C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C365 | 2401-003221 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5 | |
| C380 | 2203-002398 | C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C384 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C393 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C395 | 2202-000797 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP, | |
| C3A01 | 2401-003122 | C-AL;4.7uF,20%,50V,LL,TP,4X7,1.5 | |
| C3A02 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| C3A08 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C3A09 | 2202-000719 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;6.8nF,20%,16V,Y5R,TP | |
| C3A10 | 2203-001211 | C-CER,CHIP;8.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| C3A11 | 2301-000174 | C-FILM,LEAD-PEF;15nF,5%,100V,TP,7.2x4.0x | |
| C3A12 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C3A14 | 2202-000263 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;470pF,10%,50V,Y5P,TP | |
| C3A15 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C3A16 | 2401-003122 | C-AL;4.7uF,20%,50V,LL,TP,4X7,1.5 | |
| C3A17 | 2401-000414 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5 | |
| C3A18 | 2202-000825 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;680pF,10%,50V,Y5P,TP | |
| C3A21A | 2203-001554 | C-CER,CHIP;1.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C3A23 | 2401-002069 | C-AL;33uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5 | |
| C3A24 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C3A29 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C3A30 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C3A40 | 2401-000414 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5 | |
| C3A41 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C3Q1 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C3Q2 | 2202-000243 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;33pF,5%,50V,SL,TP,3. | |
| C3Q3 | 2203-001086 | C-CER,CHIP;0.005nF,0.25pF,50V,NP0,TP,160 | |
| C3Q4 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| CN301 | 3708-000391 | CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;10P,1.25MM,STRAIGH | |
| CN3A01 | 3708-001165 | CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;6P,1.25MM,STRAIGHT | |
| CN3A02 | AC37-00028A | CONNECTOR-SOCKET;-,X-11,T9.0,W8.5,PBT NT | |
| CN3A1S | 3809-001206 | CABLE-FLAT;30V,-20to+80C,140mm,6P,1.25mm | |
| D301 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D302 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| D303 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| FL3A01 | 2702-000166 | INDUCTOR-RADIAL;47uH,5%,6.0x6.4mm | |
| IC301 | 1204-002140 | IC-VIDEO PROCESS;LA71750EM-MPB-E,QFP,100 | |
| J330 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| L301 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| L302 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| L303 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| L304 | 3301-000297 | BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,, | |
| L370 | 2701-000113 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,5%,2534 | |
| L3A01 | 2702-000120 | INDUCTOR-RADIAL;15000uH,5%,6.2x7.4mm | |
| L3A02 | 2702-000106 | INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm | |
| L3A03 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| L3Q1 | 2701-000206 | INDUCTOR-AXIAL;56uH,5%,2434 | |
| L3Q2 | 2701-000131 | INDUCTOR-AXIAL;15uH,5%,2534 | |
| Q302 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| Q351 | 0501-000303 | TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| Q3A01 | 0501-000398 | TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T | |
| Q3A02 | 0501-000303 | TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T | |
| Q3A03 | 0501-000442 | TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9 | |
| Q3A04 | 0501-000442 | TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9 | |
| Q3A05 | 0501-000442 | TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9 | |
| Q3A06 | 0501-000303 | TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T | |
| Q3Q1 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| Q3Q2 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| Q3Q3 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| Q3Q4 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| Q3Q5 | 0504-000152 | TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S | |
| Q3Q6 | 0504-000129 | TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT | |
| Q3Q7 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| R315 | 2007-000122 | R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R316 | 2007-001179 | R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R320 | 2007-000458 | R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R321 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R322 | 2007-000458 | R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R323 | 2007-000125 | R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R324 | 2007-000079 | R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R325 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R326 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R327 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R328 | 2007-000122 | R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R329 | 2007-000081 | R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R330 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R331 | 2007-000079 | R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R333 | 2007-001039 | R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012 | |
| R334 | 2007-000123 | R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R335 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R350 | 2007-000123 | R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R355B | 2001-000969 | R-CARBON;75OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R360 | 2001-000989 | R-CARBON;820KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R361 | 2001-000356 | R-CARBON;150KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R371 | 2007-000119 | R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R372 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R373 | 2007-000093 | R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R380 | 2007-000124 | R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A01 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A04 | 2001-000221 | R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R3A05 | 2001-000539 | R-CARBON;24KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R3A06 | 2001-000405 | R-CARBON;180OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R3A07 | 2001-000645 | R-CARBON;330KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R3A08 | 2001-000331 | R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R3A09 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A11 | 2007-000124 | R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A12 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A13 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A14 | 2007-000094 | R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A16 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A17 | 2007-000124 | R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A18 | 2007-000124 | R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A23 | 2001-000331 | R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R3A24 | 2007-000094 | R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A25 | 2001-000221 | R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R3A26 | 2001-000290 | R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R3A28 | 2007-000079 | R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A50 | 2001-000800 | R-CARBON;5.1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R3A51 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3A60 | 2001-000605 | R-CARBON;3.6KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R3Q1 | 2007-000122 | R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3Q12 | 2001-000008 | R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R3Q2 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3Q3 | 2007-000076 | R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3Q4 | 2007-001056 | R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3Q5 | 2007-000076 | R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3Q6 | 2001-000252 | R-CARBON;1.6KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R3Q7 | 2001-000007 | R-CARBON;3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R3Q8 | 2007-000076 | R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3Q9 | 2001-000958 | R-CARBON;750OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| W004 | 2001-000855 | R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM | |
| W012 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| W177 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| W178 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| W311 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| W344 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| XT301 | 2801-001397 | CRYSTAL-UNIT;4.433619MHz,20ppm,28-AAA,S, | |
| **TM-BLOCK PARTS** | | | |
| C401 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C402 | 2203-002398 | C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C403 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C404 | 2401-001077 | C-AL;330nF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm | |
| C405 | 2401-001573 | C-AL;47uF,20%,50V,GP,TP,6.3x11,2.5 | |
| C406 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C407 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C409 | 2401-003336 | C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2 | |
| C410 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C440 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| D401 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| L401 | AC27-12001N | COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,- | |
| Q401 | 0501-000314 | TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23, | |
| R401 | 2001-000786 | R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R402 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R403 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R404 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R406 | 2007-001010 | R-CHIP;51Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R408 | 2001-000221 | R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R440 | 2001-000362 | R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R441 | 2007-000116 | R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| TM401 | AC40-00029A | TM BLOCK;TCMK0601PD20A,PAL B/G + I + D/ | |
| ZD401 | 0403-000390 | DIODE-ZENER;UZP33B,31.4-34.6V,1000MW,DO- | |
| **HI-FI PARTS** | | | |
| C501 | 2401-000426 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,5 | |
| C502 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C503 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C504 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C505 | 2401-001249 | C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,2.5 | |
| C506 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C507 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C508 | 2203-000888 | C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C510 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C511 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C513 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C517 | 2203-000888 | C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C518 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C519 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C520 | 2401-001249 | C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,2.5 | |
| C521 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C522 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C523 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C524 | 2401-001249 | C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,2.5 | |
| C525 | 2401-001249 | C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,2.5 | |
| C526 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| C527 | 2202-000797 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP, | |
| C529 | 2401-001250 | C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5 | |
| C530 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C535 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C536 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C537 | 2401-000665 | C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5 | |
| C538 | 2401-002569 | C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x5,2.5 | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| C539 | 2401-001250 | C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5 | |
| C540 | 2401-001250 | C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5 | |
| C541 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| D501 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| IC501 | 1204-001920 | IC-AUDIO PROCESSOR;LA72646M,QFP,80P,14X1 | |
| R501 | 2001-000766 | R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R502 | 2007-001056 | R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R503 | 2001-000780 | R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R505 | 2001-000766 | R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R506 | 2007-001056 | R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R507 | 2001-000766 | R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R508 | 2007-001056 | R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R509 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R510 | 2007-000913 | R-CHIP;43Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R511 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R512 | 2001-000660 | R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R517 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R518 | 2001-000766 | R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R519 | 2007-001056 | R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R520 | 2001-000766 | R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R521 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R522 | 2007-001071 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012 | |
| R533 | 2007-000003 | R-CHIP;43Kohm,5%,1/8W,TP,2012 | |
| R540 | 2001-000766 | R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R545 | 2007-000512 | R-CHIP;2.4Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R546 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R547 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R550 | 2001-000766 | R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R551 | 2007-000091 | R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R552 | 2007-000913 | R-CHIP;43Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R553 | 2007-000091 | R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R570 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R571 | 2007-000098 | R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| **SECAM PARTS** | | | |
| C3S01 | 2202-000797 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP, | |
| C3S02 | 2401-000598 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5 | |
| C3S03 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C3S04 | 2401-000598 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5 | |
| C3S05 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C3S06 | 2401-001324 | C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5 | |
| C3S08 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C3S09 | 2401-001324 | C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5 | |
| C3S10 | 2401-003107 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5 | |
| C3S11 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C3S12 | 2301-000008 | C-FILM,LEAD-PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.5X7X3, | |
| C3S13 | 2301-000008 | C-FILM,LEAD-PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.5X7X3, | |
| C3S14 | 2401-000665 | C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5 | |
| C3S15 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| IC3S01 | 1204-001921 | IC-CHROMA;LA70100M,SOP,30P,375MIL,PLASTI | |
| R3S01 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R3S02 | 2001-000435 | R-CARBON;1MOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| **A2/NICAM PARTS** | | | |
| C4N01 | 2203-000140 | C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| C4N02 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C4N03 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| C4N04 | 2401-000665 | C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5 | |
| C4N05 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C4N06 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C4N07 | 2203-001656 | C-CER,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| C4N08 | 2203-000140 | C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| C4N09 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C4N10 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C4N11 | 2401-002186 | C-AL;3.3UF,20%,50V,GP,BK,4X5,2.5 | |
| C4N12 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C4N13 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C4N14 | 2401-000408 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5 | |
| C4N15 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C4N16 | 2401-001502 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5 | |
| C4N17 | 2203-001656 | C-CER,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| C4N18 | 2203-001656 | C-CER,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| C4N19 | 2202-000279 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47pF,5%,50V,SL,TP,3. | |
| C4N21 | 2201-002069 | C-CERAMIC,DISC;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T | |
| C4N22 | 2201-002069 | C-CERAMIC,DISC;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T | |
| C4N23 | 2401-000598 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5 | |
| C4N24 | 2401-000598 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5 | |
| C4N25 | 2202-002037 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V | |
| C4N30 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| D4N01 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D4N02 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| IC4N01 | 1204-001765 | IC-AUDIO PROCESSOR;MSP3417D(PQFP),PQFP,4 | |
| L4N01 | 2702-000160 | INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6.0x6.4mm | |
| L4N02 | 2702-000106 | INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm | |
| L4N03 | 2702-000160 | INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6.0x6.4mm | |
| L4N04 | 3301-000297 | BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,, | |
| R4N01 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R4N02 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R4N03 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R4N04 | 2001-000563 | R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R4N05 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R4N06 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| XT4N01 | 2801-004096 | CRYSTAL-UNIT;18.432MHZ,20PPM,28-AAA,16PF | |
| **OSD/VPS/PDC PARTS** | | | |
| C6P01 | 2202-000797 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP, | |
| C6P02 | 2203-000315 | C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C6P04 | 2203-000681 | C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C6P05 | 2203-000681 | C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C6P08 | 2203-001071 | C-CER,CHIP;0.056NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C6P10 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C6P11 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C6P12 | 2401-003221 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5 | |
| C6P12A | 2401-003221 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5 | |
| C6P13 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C6P14 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C6P15 | 2203-001140 | C-CER,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| D6P01 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| IC6P01 | 1204-001796 | IC-OSD PROCESSOR;LC74759JM-9820,MFP,24P, | |
| L6P03 | 2701-000160 | INDUCTOR-AXIAL;22uH,5%,2434 | |
| L6P05 | 2701-000165 | INDUCTOR-AXIAL;27uH,5%,2434 | |
| Q6P01 | 0501-000314 | TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23, | |
| Q6P02 | 0501-000314 | TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23, | |
| Q6P04 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| R6P05 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R6P07 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R6P08 | 2001-000005 | R-CARBON;390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R6P09 | 2007-000124 | R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R6P10 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R6P12 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R6P13 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R6P14 | 2007-000123 | R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| **INPUT-OUTPUT PARTS** | | | |
| C812 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C813 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| C814 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C815 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| C816 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| C817 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C818 | 2203-000783 | C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C819 | 2203-000783 | C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| C820 | 2203-000783 | C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C821 | 2203-000783 | C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C822A | 2203-000236 | C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C823 | 2203-000783 | C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C824 | 2203-000783 | C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C825 | 2203-000783 | C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C826 | 2203-000783 | C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C827A | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C836 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C851 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C852 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C853 | 2203-000491 | C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| C854 | 2203-000491 | C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| C856 | 2203-000888 | C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C857 | 2203-000888 | C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C858 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C862 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| C904A | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| D805 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| IC802 | 0801-002741 | IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17 | |
| IC803 | 1201-000163 | IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m | |
| J905 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| J907 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| J910 | 2007-000029 | R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012 | |
| J911 | 2007-000029 | R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012 | |
| JC801 | 3722-001573 | JACK-SCART;42P/2R,-,SN,BLK/BLU,#20-28 | |
| JC802 | AC37-22002N | JACK-PIN;3.2mm,DPAE-9836,3P(1),HI-FI,SV | |
| L803 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L804 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L805 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L806 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L807 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L808 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L809 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L810 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L811 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L812 | 2701-000181 | INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434 | |
| L814 | AC27-92001M | COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),- | |
| L852 | 3811-000389 | WIRE-NO SHEATH CU;SPCW,300V,52.4mm,1/0.5 | |
| L890 | 2702-000106 | INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm | |
| Q802 | 0504-000129 | TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT | |
| Q803 | 0504-000129 | TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT | |
| Q804 | 0504-000152 | TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S | |
| Q806 | 0504-000152 | TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S | |
| Q808 | 0504-000129 | TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT | |
| Q809 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| Q810 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| Q811 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| R801 | 2007-000655 | R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R801A | 2007-000116 | R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R802 | 2007-000079 | R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R803 | 2007-000079 | R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R804 | 2001-000563 | R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R805 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R806 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R807 | 2007-001134 | R-CHIP;68ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R809 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R810 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R811 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R813 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R814 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R815 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R816 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R819 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R820 | 2007-000643 | R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R821 | 2007-000134 | R-CHIP;33Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R822 | 2007-000094 | R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R825 | 2001-000290 | R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R827 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R828 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R829 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R830 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R835 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R836 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R839 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R841 | 2007-000119 | R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R842 | 2007-000119 | R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R843 | 2007-000119 | R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R844 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R851 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R852 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| ZD801 | 0403-000297 | DIODE-ZENER;MTZ6.2B,5.96-6.27V,500MW,DO- | |
| ZD805 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD806 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD807 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD809 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD810 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD811 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD813 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD851 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD852 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD853 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD854 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD863 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD864 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD865 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD866 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD867 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZD868 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| **DISPLAY/FUNCTION PARTS** | | | |
| BD701 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| BD702 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| BD703 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| C701 | 2401-003221 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5 | |
| C702 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C703 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| C706 | 2202-000121 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP | |
| C707 | 2401-001992 | C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5 | |
| C708 | 2202-000797 | C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP, | |
| C712 | 2203-000491 | C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| C714 | 2203-000491 | C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CN701 | 3711-005312 | CONNECTOR-HEADER;3WALL,6P,1R,2MM,STRAIGH | |
| D701 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D702 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D703 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D704 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D705 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| DT701 | AK07-00004A | LED DISPLAY;BCD-9027A,(BRIGHT),DVD-V3000 | |
| IC701 | 1003-001561 | IC-LED DRIVER;PT6961,SOP,32P,300MIL,-40 | |
| JK701 | 3722-001943 | JACK-PIN;3P,8.3PI,NI,BLK,- | |
| L701 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| L702 | 2701-000002 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298 | |
| R701 | 2001-000429 | R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R702 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R703 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R704 | 2001-000837 | R-CARBON;51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R711 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R712 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RM701 | AC32-00006A | MODULE REMOCON;TSOP2238WE1,38KHZ,-,5.08m | |
| SW701 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW702 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| SW703 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW704 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW705 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| ZD701 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| | | | |
| | | | |
| **602** | **AK92-00247C** | **ASSY PCB-MAIN;SV-DVD640/XEV,MPEG4** | |
| AC14 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| AC15 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| AC18 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| AC19 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| AC20 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| AC21 | 2203-000315 | C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| AC22 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| AC25 | 2203-000315 | C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| AC26 | 2203-000125 | C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| AC27 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| AC4 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| AC5 | 2203-000125 | C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| AC9 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| ACC1 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| ACC2 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| AD1 | 0407-000114 | DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT- | |
| AD2 | 0407-000114 | DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT- | |
| AD3 | 0407-000114 | DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT- | |
| AD4 | 0401-000008 | DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100MA,SOT-23, | |
| AD5 | 0407-000114 | DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT- | |
| AE10 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| AE11 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| AE13 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| AE14 | 2401-001370 | C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,8x11.5,5 | |
| AE15 | 2401-000414 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5 | |
| AE16 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| AE3 | 2401-000909 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5 | |
| AE4 | 2401-001370 | C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,8x11.5,5 | |
| AE5 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| AE8 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| AE9 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| AEE1 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| AEE2 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| AIC2 | 1002-001294 | IC-D/A CONVERTER;PCM1742KE,24BIT,TSSOP,1 | |
| AIC4 | 1201-000163 | IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m | |
| AIC5 | 1201-000163 | IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m | |
| AL1 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| AL2 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| AL3 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| AL4 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| AQ1 | 0504-000128 | TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP | |
| AQ2 | 0504-000156 | TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT | |
| AQ3 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| AQ4 | 0504-000128 | TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP | |
| AQ5 | 0504-000156 | TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT | |
| AQ6 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| AQ7 | 0504-000128 | TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP | |
| AQ8 | 0504-000156 | TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT | |
| AQ9 | 0501-000314 | TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23, | |
| AR1 | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR14 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR15 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR16 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR17 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR18 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR28 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR29 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR3 | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR30 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| AR31 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR32 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR35 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR40 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR41 | 2007-001179 | R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR42 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR43 | 2007-000092 | R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR46 | 2007-001179 | R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR47 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR48 | 2007-000092 | R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR49 | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR50 | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR52 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR54 | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AR55 | 2007-000077 | R-CHIP;470ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| ARR1 | 2007-000939 | R-CHIP;47Kohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| ARR2 | 2007-000939 | R-CHIP;47Kohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| ARR3 | 2007-000939 | R-CHIP;47Kohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| ARR4 | 2007-000939 | R-CHIP;47Kohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| ARR5 | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| ARR6 | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| AZ1 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| AZ2 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| AZ3 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| AZ4 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| BD01 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| BD02 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| C10 | 2203-000681 | C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C7 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C8 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| C9 | 2203-000681 | C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| CC1 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CC10 | 2203-005065 | C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP,160 | |
| CC12 | 2203-005065 | C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP,160 | |
| CC13 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CC14 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CC15 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CC17 | 2203-001103 | C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CC2 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CC20 | 2203-005065 | C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP,160 | |
| CC21 | 2203-000975 | C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,- | |
| CC22 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CC23 | 2203-001052 | C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| CC24 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CC25 | 2203-000998 | C-CER,CHIP;0.047NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| CC26 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CC27 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CC28 | 2203-005221 | C-CER,CHIP;15nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CC3 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CC30 | 2203-001052 | C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| CC31 | 2203-005221 | C-CER,CHIP;15nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CC32 | 2203-005221 | C-CER,CHIP;15nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CC33 | 2203-001052 | C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| CC34 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CC35 | 2203-000815 | C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| CC36 | 2203-000815 | C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| CC37 | 2203-000815 | C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| CC4 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| CC5 | 2203-000189 | C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608 | |
| CC8 | 2401-001226 | C-AL;4.7uF,20%,16V,BP,TP,4x7,5mm | |
| CCC01 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |
| CCC02 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC03 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC04 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |
| CCC05 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC06 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| CCC07 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC08 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |
| CCC09 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC10 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |
| CCC13 | 2401-002144 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 | |
| CCC14 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC15 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC16 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC18 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC19 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC20 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC21 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CCC23 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| CJ300 | 2007-000033 | R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216 | |
| CN01S | 3809-001509 | FPC CABLE-FLAT;30V,80C,60mm,36P,1.25mm,U | |
| CN4 | 3708-001447 | CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;36P,1.25MM,STRAIGH | |
| CNL1 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| CNL2 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| DABD1 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| DAC2 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| DAC20 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| DAC3 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| DAC4 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| DAE1 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| DAE2 | 2401-000598 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5 | |
| DAL1 | 2703-000398 | INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225 | |
| DAL2 | 2901-001125 | FILTER-EMI ON BOARD;50V,0.5A,-,220pF,7x2 | |
| DAR1 | 2007-000076 | R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DAR2 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DAR20 | 2007-000109 | R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DAR3 | 2007-000075 | R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DAZ1 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| DAZ2 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| DCON1 | 3708-001695 | CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;13P,1MM,STRAIGHT,S | |
| DCON2 | 3711-001018 | CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2mm,STRAIGHT, | |
| DCON3 | 3708-001696 | CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;24P,1MM,STRAIGHT,S | |
| DER10 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DER20 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DIC2 | 1107-001369 | IC-FLASH MEMORY;MBM29LV800BA-90PFTN,512K | |
| DIC3 | 1103-001204 | IC-EEPROM;24C021,256x8Bit,SOP,8P,150MIL, | |
| DIC4 | 0801-002701 | IC-CMOS LOGIC;74VHCT125A,BUFFER,TSSOP,14 | |
| DIC5 | 1105-001513 | IC-DRAM;IS42S16400A-7T,1Mx16Bitx4Bit,T | |
| DJP10 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DJP11 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DJP2 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| DOIC1 | AH14-10004R | IC;M74HCU04,SOP,TAPE 14P | |
| DOIC2 | 3707-001060 | CONNECTOR-OPTICAL;PLUG,GP1FA550TZ,6DB,2. | |
| DRIC1 | 1003-001489 | IC-MOTOR DRIVER;FAN8728,HQFP,48P,14X14MM | |
| DY1 | 2801-004279 | CRYSTAL-UNIT;27.00MHz,10ppm,28-AAA,20pF, | |
| EBD1 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| EBD2 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| ECC1 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| ECC2 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| FB2 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| JACK1 | 3722-001843 | JACK-PIN;3P/6C,3.2MM,NI,BLK,- | |
| JL1 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| JL2 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| LDD1 | 0407-000116 | DIODE-ARRAY;DAP202K,80V,100mA,CK2-3,SOT- | |
| LDD2 | 0407-000116 | DIODE-ARRAY;DAP202K,80V,100mA,CK2-3,SOT- | |
| LDQ1 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| LDQ2 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| LDQ3 | 0501-000341 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT- | |
| LDR1 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| LDR2 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| LDR3 | 2007-000539 | R-CHIP;200ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| LDR4 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| LDR5 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| LDR6 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| LPC2 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| LPC3 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| LPC4 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| LPE1 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| LPE2 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| LPR1 | 2007-000312 | R-CHIP;10ohm,5%,1/4W,TP,3216 | |
| LPR2 | 2007-000965 | R-CHIP;5.1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| LPR3 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| LPR4 | 2007-000312 | R-CHIP;10ohm,5%,1/4W,TP,3216 | |
| MCC10 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC11 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC13 | 2203-001222 | C-CER,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC14 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC2 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC4 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC5 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC7 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC8 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCC9 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| MCE1 | 2401-000407 | C-AL;10UF,20%,16V,GP,TP,3.5X5,2.5 | |
| MCE2 | 2401-002144 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 | |
| MCE3 | 2401-002144 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 | |
| MCJP1 | 2007-000116 | R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCJP2 | 2007-000116 | R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR1 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR10 | 2007-000092 | R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR11 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR13 | 2007-000034 | R-CHIP;1OHM,5%,1/4W,DA,TP,3216 | |
| MCR14 | 2007-000034 | R-CHIP;1OHM,5%,1/4W,DA,TP,3216 | |
| MCR15 | 2007-000092 | R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR16 | 2007-000092 | R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR17 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR2 | 2007-000092 | R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR3 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR9 | 2007-000088 | R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| MCR90 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| PAC10 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| PAE11 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| PHL10 | 2703-000398 | INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225 | |
| PL2 | 2703-000398 | INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225 | |
| PPBD1 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| PPC1 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| PPC118 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| PPC2 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| PPC20 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| PPC3 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| PPC80 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| PPE1 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| PPE10 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| PPE110 | 2401-002144 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 | |
| PPE18 | 2401-003499 | C-AL;330uF,20%,16V,LZ,TP,8x11.5mm,5 | |
| PPE2 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| PPE25 | 2401-002144 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 | |
| PPE3 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| PPE4 | 2401-003107 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5 | |
| PPIC2 | 1203-003132 | IC-POSI.ADJUST REG.;AMC1117,SOT-223,3P,6 | |
| PPIC3 | 1203-003188 | IC-POSI.ADJUST REG.;PQ070XZ01Z,SC-63,5P, | |
| PPL1 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| PPL10 | 2703-000398 | INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225 | |
| PPL2 | 2703-000398 | INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225 | |
| PPL80 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| PPR1 | 2007-000033 | R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216 | |
| PPR2 | 2007-000570 | R-CHIP;220OHM,1%,1/10W,DA,TP,1608 | |
| PPR3 | 2007-000040 | R-CHIP;150ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| PPR30 | 2007-000256 | R-CHIP;1.6Kohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| PPR31 | 2007-000043 | R-CHIP;1Kohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| PPR33 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| PPR34 | 2007-000080 | R-CHIP;2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| PPR7 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| QLP1 | 0501-000279 | TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT- | |
| QLP2 | 0501-000279 | TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT- | |
| R10 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R13 | 2007-000118 | R-CHIP;390ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R14 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R15 | 2011-000475 | R-NET;33OHM,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 | |
| R36 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R38 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R39 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R40 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R41 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R42 | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R46 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R47 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R7 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R73 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R8 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| R9 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RAR11 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RC1 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| RC12 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| RC14 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| RC19 | 2203-000315 | C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| RC20 | 2203-000491 | C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| RC21 | 2203-000491 | C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| RC22 | 2203-001652 | C-CER,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,1608 | |
| RC23 | 2203-000491 | C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| RC24 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| RC25 | 2203-000491 | C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| RC28 | 2203-001222 | C-CER,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| RC29 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| RC30 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| RC31 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| RC32 | 2203-001656 | C-CER,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| RC33 | 2203-001656 | C-CER,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| RC34 | 2203-000440 | C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- | |
| RC35 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| RC36 | 2203-000888 | C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| RC37 | 2203-000888 | C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| RC6 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| RC7 | 2203-001634 | C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,1608,1.6m | |
| RC8 | 2203-000405 | C-CER,CHIP;0.18NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| RC9 | 2203-000560 | C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608 | |
| RCL23 | 3301-000314 | BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,, | |
| RIC1 | 1204-002223 | IC-RF CIRCUIT;ES6603S,LQFP,64P,10x10mm,P | |
| RL1 | 2703-000398 | INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225 | |
| RL2 | 2703-000398 | INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225 | |
| RN2 | 2011-000475 | R-NET;33OHM,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 | |
| RN3 | 2011-000475 | R-NET;33OHM,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 | |
| ROC1 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| ROE1 | 2401-002144 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5 | |
| ROR2 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR11 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR15 | 2007-000772 | R-CHIP;33Kohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| RR16 | 2007-000122 | R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR17 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR18 | 2007-000965 | R-CHIP;5.1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR19 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR20 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR21 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR22 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| RR24 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR25 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR26 | 2007-000087 | R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR27 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR28 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR29 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR3 | 2007-000082 | R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR32 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR36 | 2007-001694 | R-CHIP;12Kohm,0.5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR37 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR39 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR4 | 2007-000082 | R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR44 | 2007-000113 | R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR5 | 2007-000082 | R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR50 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR51 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR6 | 2007-000082 | R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR7 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR8 | 2007-000100 | R-CHIP;68Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| RR87 | 2007-000033 | R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216 | |
| RR9 | 2007-000093 | R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| SDC10 | 2203-001567 | C-CER,CHIP;0.01nF,0.5pF,50V,NP0,TP,1608 | |
| SDC3 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| SDC4 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| SDC5 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| SDC6 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| SJACK | 3722-001375 | JACK-DIN;4P,-,NI,BLK,- | |
| SPDR1 | 2007-000090 | R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| U1 | 1204-002224 | IC-PAL/NTSC DECODER;ES6698FD,PQFP,208P,2 | |
| VBD1 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| VBD2 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| VC1 | 2203-001658 | C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC10 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| VC11 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| VC14 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC15 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC16 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC17 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| VC2 | 2203-001658 | C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC3 | 2203-001658 | C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC30 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC4 | 2203-001658 | C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC44 | 2203-001607 | C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC5 | 2203-001658 | C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,NP0,TP,1608 | |
| VC50 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| VC6 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| VC7 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| VC8 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| VC9 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| VE1 | 2401-002165 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5 | |
| VE2 | 2401-000922 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5 | |
| VE4 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |
| VE5 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |
| VE6 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |
| VE7 | 2401-001479 | C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,- | |
| VIC1 | 1204-001978 | IC-VIDEO PROCESS;LA73054,-,36P,-,SSOP,7V | |
| VL1 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| VL2 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| VL3 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| VL4 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| VL5 | 3301-001419 | BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3 | |
| VL6 | 2703-000398 | INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225 | |
| VR10 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR11 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR17 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| VR19 | 2007-000084 | R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |

| Loc.No | Part No | Description ; Specification | Remark |
|---|---|---|---|
| VR2 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR20 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| VR21 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| VR3 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR32 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| VR33 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| VR34 | 2007-001167 | R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| VR4 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR5 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR6 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR7 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR8 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VR9 | 2007-001164 | R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608 | |
| VRC18 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| VSC1 | 2203-000257 | C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| VZ20 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| VZ21 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| VZ22 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| VZ23 | 0403-001083 | DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD | |
| ZC47 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| ZC49 | 2203-005148 | C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,- | |
| ZR49 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| ZR50 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | |
| | | | |
| **603** | **AC94-00205A** | **ASSY SORT-SMPS;SV-DVD60,DIVA,SLIM** | |
| BD1S01 | AC27-92001M | COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),- | |
| BD1SS3 | AC27-92001M | COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),- | |
| C1SD12 | 2305-001029 | C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12 | |
| C1SD13 | 2305-001029 | C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12 | |
| C1SD16 | 2201-000129 | C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,1KV,Y5P,TP,7X4M | |
| C1SF02 | 2401-002608 | C-AL;33uF,20%,35V,GP,TP,5x11,5 | |
| C1SS11 | 2401-000598 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5 | |
| C1SS12 | 2401-002299 | C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5 | |
| C1SS19 | 2401-000385 | C-AL;10uF,20%,100V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C1SS21 | 2401-001126 | C-AL;330uF,20%,25V,WT,TP,10x12.5,5 | |
| C1SS22 | 2401-003477 | C-AL;330UF,20%,25V,LZ,TP,10X12.5MM, | |
| C1SS26 | 2401-001126 | C-AL;330uF,20%,25V,WT,TP,10x12.5,5 | |
| C1SS27 | 2301-000129 | C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3 | |
| D1SF01 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| D1SF02 | 0402-001195 | DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP | |
| D1SS01 | 0402-001196 | DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP | |
| D1SS02 | 0402-001196 | DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP | |
| D1SS03 | 0402-001196 | DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP | |
| D1SS04 | 0402-001196 | DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP | |
| D1SS11 | 0402-000012 | DIODE-RECTIFIER;UF4007,1KV,1A,DO-41,TP | |
| D1SS15 | 0402-001195 | DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP | |
| D1SS16 | 0402-001194 | DIODE-RECTIFIER;UG2D,200V,2A,-,TP | |
| D1SS19 | 0402-001195 | DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP | |
| D1SS20 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T | |
| IC1S03 | AC14-12006D | IC;KA431Z,TO-92,TAPING | |
| L1P102 | AC27-12001N | COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,- | |
| L1SS03 | AC27-12001N | COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,- | |
| L1SS04 | AC27-12001N | COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,- | |
| L1SS05 | AC27-12001N | COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,- | |
| R1SD14 | 2001-000598 | R-CARBON;3.3OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1SF05 | 2001-000527 | R-CARBON;22OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1SF06 | 2004-000459 | R-METAL;2.2Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R1SF07 | 2003-000105 | R-METAL OXIDE;0.33ohm,5%,2W,AD,TP,6x16mm | |
| R1SQ11 | 2001-000281 | R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1SR01 | 2001-000548 | R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R1SR02 | 2001-000548 | R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R1SR03 | 2001-000548 | R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M | |
| R1SS08 | 2001-000793 | R-CARBON;47OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1SS31 | 2001-000780 | R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1SS32 | 2001-000429 | R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1SS33 | 2001-000429 | R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R1SS34 | 2004-000869 | R-METAL;3Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R1SS35 | 2004-000459 | R-METAL;2.2Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R1SS36 | 2008-001033 | R-FUSIBLE(S);10ohm,5%,2W,AF,TP,3.9x10mm | |
| R1SS55 | 2002-000121 | R-COMPOSITION;1Mohm,10%,1/2W,AA,TP,3.5x9 | |
| VA1SS1 | 1405-001026 | VARISTOR;470V,600A,9x7mm,TP | ⚠ |
| ZD1SS1 | 0403-000713 | DIODE-ZENER;MTZJ20B,18.63-17.7V,500MW,DO | |
| ZD1SS2 | 0403-001318 | DIODE-ZENER;MTZJ4.3B,4.17-4.43V,500MW,DO | |
| C1P101 | 2401-003480 | C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5 | |
| C1SS01 | 2301-001157 | C-FILM,LEAD-PEF;47nF,10%,275V,BK,17.5x12 | ⚠ |
| C1SS02 | 2301-001157 | C-FILM,LEAD-PEF;47nF,10%,275V,BK,17.5x12 | ⚠ |
| C1SS03 | 2201-000987 | C-CERAMIC,DISC;2.2NF,20%,400V,Y5U,BK,12. | ⚠ |
| C1SS04 | 2201-000987 | C-CERAMIC,DISC;2.2NF,20%,400V,Y5U,BK,12. | ⚠ |
| C1SS05 | 2201-002044 | C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,400V,Y5P,TP,8.5 | ⚠ |
| C1SS06 | 2201-002044 | C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,400V,Y5P,TP,8.5 | ⚠ |
| C1SS10 | 2401-003303 | C-AL;82uF,20%,400V,GP,BK,22X30,10 | |
| C1SS15 | 2401-001992 | C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5 | |
| C1SS16 | 2401-003480 | C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5 | |
| C1SS17 | 2401-001992 | C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5 | |
| C1SS18 | 2401-001992 | C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5 | |
| C1SS20 | 2201-000812 | C-CERAMIC,DISC;2.2NF,20%,400V,Y5U,BK,12. | |
| CN101 | 3710-000119 | CONNECTOR-SOCKET;10P,1R,2.5MM,ANGLE,SN,- | |
| CN1SS1 | 3711-000178 | CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,3.96mm,STRA | |
| D1SS12 | 0404-001180 | DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B | |
| D1SS13 | 0404-001180 | DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B | |
| D1SS14 | 0404-001180 | DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B | |
| F1SS01 | 3601-001123 | FUSE-CARTRIDGE;250V,1.6A,TIME-LAG,CERAMI | ⚠ |
| IC1S02 | 0604-001028 | PHOTO-COUPLER;TR,50-600%,250mW,DIP-4,ST | ⚠ |
| IC1SS2 | 1203-002805 | IC-PWM CONTROLLER;ICE2BS01,PDIP,8P,9.52X | |
| L1SS01 | AC29-00002A | FILTER LINE NOISE;-,30mH,-,-,BLF-2116 | |
| L1SS02 | AC29-00003A | FILTER LINE NOISE;-,20mH MIN,-,-,- | ⚠ |
| PT1S01 | AC26-00012J | TRANS SWITCHING;EER-3126,SLV-D950E,-,-,- | ⚠ |
| R1SD11 | 2006-000273 | R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M | |
| R1SD13 | 2006-000273 | R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M | |
| R1SS01 | 2006-000262 | R-CEMENT;2.7ohm,10%,2W,CB,TP,7.5x11x20. | |
| | | | |
| **701** | **AC94-00206A** | **ASSY SORT-FUNCTION;SV-DVD60,SLIM DIVA** | |
| CN701 | 3710-001918 | CONNECTOR-SOCKET;6P,1R,2MM,ANGLE,SN | |
| SW707 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW708 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW709 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW710 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW713 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW714 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW715 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| SW716 | 3404-001182 | SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0 | |
| | | | |
| **-** | **-** | **ASSY PCB-HOUSING;DP-9,EXINO** | **S.N.A** |
| HCN1 | AH39-00266B | CONNECT WIRE;-,#26,-,-,-,WHT/BLK,-,-,-,- | |
| HSW1 | 3409-001138 | SWITCH-DETECTOR;5V DC,1A,DPST,30GF,- | |

# MEMO